

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы спектра RSA5000

Назначение средства измерений

Анализаторы спектра RSA5000 (далее – анализаторы) предназначены для измерений и анализа амплитудно-частотных параметров спектра (частота, мощность) радиотехнических сигналов.

Описание средства измерений

Анализаторы имеют два основных режима: GPSA (анализатор спектра общего применения) и RTSA (анализатор спектра реального времени).

Принцип действия анализаторов в режиме GPSA основан на последовательном супергетеродинном преобразовании входного высокочастотного сигнала на промежуточных частотах в сигнал низкой частоты с выделением его огибающей.

Принцип работы анализаторов в реальном масштабе времени основан на технике быстрого преобразования Фурье с отображением информации в спектральном и временном представлении. Непрерывный анализ позволяет определять параметры спектра сигнала и его изменение во времени, а также параметры модуляции сигнала.

Синхронизация анализаторов осуществляется от внутреннего опорного генератора или от внешнего источника.

Анализаторы имеют модификации RSA5032, RSA5032-TG, RSA5032N, RSA5065, RSA5065-TG, RSA5065N, различающимися диапазоном частот и наличием функций следящего генератора (обозначение TG) и векторного анализатора цепей со следящим генератором (обозначение N).

По заказу в анализаторах могут быть установлены опции:

- OCXO-C08 (опорный генератор синхронизации повышенной стабильности);
- RSA5000-PA (предварительный усилитель);
- RSA5000-B40 (расширение полосы анализа сигналов в реальном времени с 25 до 40 МГц);
- RSA5000-VSA (приложение для анализа векторных сигналов);
- RSA5000-EMI (приложение для анализа электромагнитной интерференции);
- RSA5000-AMK (приложение для расширенного анализа сигналов);
- Ultra Spectrum (приложение для установки на персональный компьютер);
- S1210 (приложение для тестирования электромагнитной совместимости).

В комплект поставки анализаторов по заказу поставляются принадлежности (кабели, адаптеры, аттенюаторы, антенны и другие устройства).

Управление режимами работы и параметрами измерений производится вручную с лицевой панели, либо дистанционно по интерфейсам USB, Ethernet.

Конструктивно анализаторы выполнены в виде моноблока в настольном исполнении.



Рисунок 3 – Фрагмент задней панели анализатора с этикеткой

Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на внутренний контроллер, служит для управления режимами работы анализаторов, его метрологически значимая часть выполняет функции обработки, представления, записи и хранения измерительной информации. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «низкий» по рекомендации Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование	RSA5000 Firmware
Номер версии (идентификационный номер)	не ниже 00.01.01

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики анализаторов представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Диапазон частот	
RSA5032, RSA5032-TG, RSA5032N	от 9 кГц до 3,2 ГГц
RSA5065, RSA5065-TG, RSA5065N	от 9 кГц до 6,5 ГГц
Параметры опорного генератора синхронизации в стандартном исполнении	
Пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты опорного генератора после подстройки при температуре (23 ±2) °С	±1·10 ⁻⁶
Пределы годового относительного дрейфа частоты опорного генератора	±1·10 ⁻⁶
Пределы дополнительной относительной погрешности частоты опорного генератора в рабочем диапазоне температур от 0 до +50 °С	±5·10 ⁻⁷

Продолжение таблицы 2

1	2
Параметры опорного генератора синхронизации, опция ОСХО-С08	
Пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты опорного генератора после подстройки при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$	$\pm 1 \cdot 10^{-7}$
Пределы годового относительного дрейфа частоты опорного генератора	$\pm 3 \cdot 10^{-8}$
Пределы дополнительной относительной погрешности частоты опорного генератора в рабочем диапазоне температур от 0 до $+50^\circ\text{C}$	$\pm 5 \cdot 10^{-9}$
Основные характеристики анализа спектра сигналов	
Разрешение измерений частоты, Гц	1,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты F в режиме частотомера	$\pm(\delta 0 \cdot F + 1)^{1)}$
Полоса обзора	0 Гц; от 10 Гц до верхней частоты диапазона
Полоса пропускания низкочастотных фильтров	от 1 Гц до 10 МГц
Усредненный уровень собственных шумов на частотах F, нормализованный к полосе пропускания 1 Гц, дБм, не более ²⁾	
без предварительного усилителя	
$100 \text{ кГц} < F \leq 20 \text{ МГц}$	-135
$20 \text{ МГц} < F \leq 1,5 \text{ ГГц}$	-142
$1,5 \text{ ГГц} < F \leq 2,7 \text{ ГГц}$	-140
$2,7 \text{ ГГц} < F \leq 5,5 \text{ ГГц}$	-138
$5,5 \text{ ГГц} < F \leq 6,5 \text{ ГГц}$	-136
с предварительным усилителем (опция RSA5000-PA)	
$100 \text{ кГц} < F \leq 20 \text{ МГц}$	-152
$20 \text{ МГц} < F \leq 1,5 \text{ ГГц}$	-162
$1,5 \text{ ГГц} < F \leq 2,7 \text{ ГГц}$	-160
$2,7 \text{ ГГц} < F \leq 3,2 \text{ ГГц}$	-158
$3,2 \text{ ГГц} < F \leq 5,5 \text{ ГГц}$	-156
$5,5 \text{ ГГц} < F \leq 6,5 \text{ ГГц}$	-154
Максимальный измеряемый уровень мощности, дБм	
без предварительного усилителя	+30
с предварительным усилителем (опция RSA5000-PA)	-10
Относительный уровень фазовых шумов на частоте 500 МГц при отстройке 10 кГц, дБ	-106
Относительная погрешность измерения мощности на частоте 50 МГц при уровне -10 дБм, дБ ³⁾	$\pm 0,3$

Продолжение таблицы 2

1	2
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики на частотах F	
без предварительного усилителя	
50 МГц ≤ F ≤ 3,2 МГц	±0,5
3,2 ГГц < F ≤ 6,5 МГц	±0,7
с предварительным усилителем (опция RSA5000-PA)	
50 МГц ≤ F ≤ 3,2 МГц	±0,7
3,2 ГГц < F ≤ 6,5 МГц	±0,9
Уровень гармонических искажений 2-го порядка (точка пересечения второго порядка), дБм, не менее ^{4,5)}	+45
Уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка (точка пересечения 3-го порядка), дБм, не менее ^{3,4,5,6)}	+11
<p>1) $\delta 0 = (1,5 \cdot 10^{-6} + N \cdot 1 \cdot 10^{-6})$ для стандартного исполнения, $\delta 0 = (1,05 \cdot 10^{-7} + N \cdot 3 \cdot 10^{-8}) \cdot F$ для опции ОСХО-С08, N – округленное в большую сторону целое количество лет после выпуска анализатора из производства или последней заводской подстройки частоты опорного генератора. 2) Ослабление входного аттенюатора 0 дБ, количество усреднений 50. 3) Ослабление входного аттенюатора 10 дБ, без предварительного усилителя. 4) Типовое справочное значение. 5) Частота F ≥ 50 МГц, уровень мощности –20 дБм, ослабление входного аттенюатора 0 дБ, без предварительного усилителя. 6) Два входных сигнала с разностью частот 200 кГц.</p>	

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Тип высокочастотных разъемов	N «розетка»
Напряжение сети питания частотой 50 Гц, В	от 100 до 240
Потребляемая мощность, Вт, не более	90
Габаритные размеры, мм	
ширина	410
глубина	135
высота	224
Масса, кг, не более	4,950
Рабочие условия применения	
температура окружающего воздуха, °С	от 0 до +40
относительная влажность воздуха, %	
при температуре от 0 до +30 °С	до 95
при температуре от 30 до +40 °С	до 75

Знак утверждения типа

наносится на заднюю панель корпуса в виде самоклеющейся этикетки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Анализатор спектра в модификации по заказу	RSA5000	1
Кабель сетевой	-	1
Опции и принадлежности	по заказу	по заказу
Руководство по эксплуатации	UGD20101-1110-RUS	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в главе 4 «Порядок работы» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 31 июля 2018 г. № 1621 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3461 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 9 кГц до 37,5 ГГц»;

Стандарт предприятия DSD07100-2021-11 «Анализаторы спектра RSA5000».

Правообладатель

Компания Rigol Technologies Co., Ltd, Китай

Адрес: No.8 Ke Ling Road, Suzhou New District, Jiangsu, China

Web-сайт: <http://www.rigol.com>

Изготовитель

Компания Rigol Technologies Co., Ltd, Китай

Адрес: No.8 Ke Ling Road, Suzhou New District, Jiangsu, China

Web-сайт: <http://www.rigol.com>

Испытательный центр

Акционерное общество «АКТИ-Мастер» (АО «АКТИ-Мастер»)

Адрес: 127106, Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4, офис 310-312

Тел./факс: +7(495)926-71-85

E-mail: post@actimaster.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311824.

